


PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ

Přepět' ochrana 1.st 3. pól. tř. B	ks	1
Přepět' ochrana 2.st 4. pól. tř. C	ks	1
Jistič jednopól.	ks	29
Jistič trojpól. do 63A	ks	1
Troj pól. vypínač do 125A	ks	1
Pr. chránič 40A, 4p/A, 300mA	ks	1
Pr. chránič 40A, 4p/A, 30mA	ks	2
Impuls relé 230V	ks	2
Poj. odpojovač 3P- pro poj 14 x 51 vč. pojistek	ks	4
Poj. odpojovač 3P- pro poj 22 x 58 vč. pojistek	ks	1
Napáj. zdoj pro napájení zvonku - DT a zámku	ks	2
Svorka řadová	ks	51

Úceloplechová zapuštěná rozvodnice
V protipožár. provedení EI 45
760 x 635 x 247 mm
Krytí IP 54/20
Pro montáž 96 modulů

Napět'ová soustava 3/N/PE ~50 Hz, 400/230V
sít': TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem
Automatickým odpojením od zdroje
-proudovým chráničem

COPYRIGHT: Tento plán je duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho svolení rozmnožován a ani zpřístupněn třetím osobám (odvoláme se na zákon o vlastnických právech a na zákon proti nekalé soutěži).

Zodp. projektant : Ing. Ludmila Jelínková			Ing. Ludmila Jelínková Projektování el. zařízení 675 03 Nárameč 1 IČ: 40462536, tel:603495592 www.jelinkova.cz	
Projektant : Ing. Ludmila Jelínková				
Místo stavby: Bartušková 886, 674 01 Třebíč				
Investor : Město Třebíč, Karlovo nám 104/55, 674 01 Třebíč				
Název akce:			Č. zak:	12/21
MŠ BARTUŠKOVA č.p. 886, TŘEBÍČ GO ELEKTROINSTALACE			Datum:	04/2021
			Účel:	DRS
Obsah: Zařízení silnoprůdé elektrotechniky -Hlavní ozvodnice RH-1, 2. část			Měřítko:	Č. výkr.: D.1.4.d.10